

كلية العلوم

القسم : الكيمياء

السنة : الثانية



المادة : معلوماتية

المحاضرة : الرابعة/نظري/

{{{ A to Z مكتبة }}}  
A to Z Library

مكتبة A to Z

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية



يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



# المعلوماتية

## الكيميات

### السنة الثانية

#### المحاضرة الرابعة نظري

العمليات الحسابية في نظام العد الثنائي

يعد نظام العد الثنائي من أهم أنظمة العد لاستخدامه في الإلكترونيات والحسابات الرقمية حيث أن مختلف العناصر المادية للحسابات الرقمية مبنية على أساس دارات منطقية تأخذ حالة واحدة من حالتين إما (on) وتقابل العدد (1) أو (off) وتقابل العدد (0) ،كما يعتمد نظام العد الثنائي العدد (2) كأساس له .

سنعرف على كيفية إجراء العمليات الحسابية في نظام العد الثنائي:

### أولاً : جمع عددين في نظام العد الثنائي :

لجمع عددين نتبع القواعد الأساسية الآتية :

$$0 + 0 = 0$$

$$1 + 0 = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 10$$

لاحظ أن نتيجة جمع 1+1 لا تساوي 2 لأن الرقم 2 غير موجود في نظام العد الثنائي إنما يظهر (10) حيث يؤخذ الرقم (1) إلى الخانة الأعلى ثم نقوم بعملية الجمع كما في جمع الأعداد في نظام الترميز العشري .

**أمثلة لجمع عددين في النظام الثنائي وما يقابلهما في النظام العشري :**

$  \begin{array}{r}  11 \\  + 11 \\  \hline  110  \end{array}  $	$  \left( \begin{array}{r}  3 \\  + 3 \\  \hline  6  \end{array} \right)_{10}  $	$  \begin{array}{r}  100 \\  + 10 \\  \hline  110  \end{array}  $	$  \left( \begin{array}{r}  4 \\  + 2 \\  \hline  6  \end{array} \right)_{10}  $
$  \begin{array}{r}  110 \\  + 100 \\  \hline  1010  \end{array}  $	$  \left( \begin{array}{r}  6 \\  + 4 \\  \hline  10  \end{array} \right)_{10}  $	$  \begin{array}{r}  11100 \\  + 10011 \\  \hline  101111  \end{array}  $	$  \left( \begin{array}{r}  28 \\  + 19 \\  \hline  47  \end{array} \right)_{10}  $

## ثانياً : طرح عددين في نظام العد الثنائي :

هناك طريقتان لإجراء عملية الطرح وهما الطريقة المباشرة وطريقة استخدام المتمم .

**أولاً الطريقة المباشرة :** وتنتمي وفق القواعد الأساسية الآتية :

$$0 - 0 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

$$0 - 1 = ? \quad \text{لابد من الاستعارة من المرتبة الأعلى}$$

أمثلة :

الطرح في النظام الثنائي

الطرح في النظام العشري

$$\begin{array}{r}
 & & 1 \\
 & 0 & 10 \\
 \cancel{1} & 0 & 0 & 1 & & 9 \\
 - & 0 & 1 & 1 & 0 & - 6 \\
 \hline
 & 0 & 0 & 1 & 1 & \hline
 & & & & & 3
 \end{array}$$

$$0 \ 10$$

$$\begin{array}{r}
 & & 22 \\
 & 0 & 1 & 1 & 0 & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 10 \\
 \cancel{1} & 0 & 1 & 1 & 0 & - 12 \\
 - & 0 & 1 & 1 & 0 & \hline
 \hline
 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0
 \end{array}$$

## ثانياً الطرح باستخدام المتمم الأحادي:

المتمم الأحادي لعدد هو مقلوب العدد ونحصل عليه بتبديل الوحدات بأصفار والأصفار بواحدات .

للطرح باستخدام المتمم نتبع ما يلي :

١- إكمال مراتب العدد الأقل .

٢- إيجاد المتمم الأحادي للعدد المطروح .

٣- نجمع المتمم الأحادي الذي حصلنا عليه مع العدد المطروح منه .

٤- إذا ظهر لدينا واحد في المرتبة الإضافية نقوم بجمعه مع العدد وناتج العملية يكون هو ناتج الطرح ويكون موجب ، أما في حال لم يظهر واحد في المرتبة الإضافية يكون ناتج الطرح سالب ونحصل عليه بإيجاد المتمم الأحادي للناتج الذي حصلنا عليه في عملية الجمع السابقة .

### أمثلة: أوجد ناتج الطرح

يجب أولاً إكمال مراتب العدد الأقل

111

- 10

إيجاد المتمم الأحادي للعدد المطروح وجمعه مع المطروح منه

111

- 010

111

نلاحظ وجود واحد في المنزلة الإضافية نقوم بجمعه مع العدد وناتج

+ 101

العملية هو ناتج الطرح ويكون موجب

1100

+1

(101) هو ناتج الطرح الموجب)

**مثال :**

يجب أولاً إكمال مراتب العدد الأقل 10

-111

إيجاد المتمم الأحادي للعدد المطروح وجمعه مع المطروح منه 010

-111

010

+000

نلاحظ عدم وجود منزلة إضافية فنتائج الطرح سالب نحصل عليه بإيجاد المتمم الأحادي 010

**المتمم الأحادي**

**-101**

**انتهت المحاضرة**